

Spécifications du récepteur 2.1 One

Un récepteur 2.1 avec lecteur CD intégré et syntonisateur DAB / FM

Puissance de sortie:	2 x 30W par canal sous 6 Ohms (deux canaux activés) (2 x 25W sur 8 ohms)
Entrées:	2 x niveau de ligne d'entrée (prises phono) (AUX1, AUX2) (arrière) 1 x MP3 d'entrée de niveau ligne (jack 3.5mm) se connecte à l'entrée AUX1 (face avant) Socket de type F aériennes pour DAB et FM (fourni avec une antenne montée)
Sorties:	1 x sortie sur bande (arrière) 1 x SUB OUT (arrière) Sortie casque jack 3,5 mm (face avant) sorties haut-parleur 4 mm plug banane (arrière) Dédié Prise 9 broches pour DD30 dock iPod (arrière)
Gamme de fréquence:	(FM) 87.5 - 108MHz
DAB Performance:	DAB bande III et la bande L FM avec RDS modes d'affichage inclure le nom de station, le type de programme 10 présélections par bande (10 en FM, 10 pour DAB = 20 au total) Les modes d'affichage DAB comprennent: nom de la station, ensemble, DLS (texte défilant)
Réponse en fréquence:	5 Hz - 20kHz + /-0.5dB
Rapport signal / bruit non pondéré:	> 92dB par rapport au maxi en sortie
Impédance d'entrée:	47kohms
THD:	(Amplificateur) <0,03% 20Hz - 20kHz
CD / SD / USB	CD-DA/MP3/WMA/LPCM
Formats de fichier	FAT16/FAT32
Consommation en veille:	<2W
Max. Consommation d'énergie:	150W
Dimensions (L x P x H):	215 x 350 x 90mm (8.4 x 13.7 x 3.5")
Poids:	4,6 kg (10.1 livres)

Nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients pour que l'on puisse prendre le temps d'être en mesure de bien cerner leur besoins et de leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin.

Nous rencontrons nos client sur rendez-vous seulement dans un atmosphère feutré et cela pour plusieurs raisons. Nos client n'ont pas besoin d'attendre, aussitôt arrivés nous nous occupons d'eux et nous pouvons discuter, regarder, écouter, comparer bien à l'aise sans se faire déranger.

**Appelez Jacques Dubé
418. 863. 3333**

